

# Light Stream - Быстрый старт

## Загрузка программы

[thumb|350px|альт=Страница загрузки ПО с официального сайта Light Stream|link=https://lightstream.pro/ru/](#)

Последнюю версию программы всегда можно загрузить на [нашем сайте](#), нажимаем кнопку **Скачать**, выбираем куда сохранить установочный файл и ждем загрузки

На сайте также можно найти дополнительные видеоролики по программе Light Stream

## Установка программы

После загрузки запускаем установочный файл

[безрамки|альт=Установочный файл ПО Light Stream](#)

Затем запускается мастер установки, первое окно с вопросом выбора языка установки, выбираем Русский и нажимаем **ОК**

[безрамки|альт=Выбор языка установки после запуска установочного файла ПО Light Stream](#)

Далее на первой странице будет лицензионное соглашение, читаем соглашение и нажимаем **Принимаю**

[безрамки|альт=Этап 1 установки ПО Light Stream](#)

Выбираем нужные компоненты для установки. Можно оставить всё как есть и нажать **Далее**

[безрамки|альт=Этап 2 установки ПО Light Stream](#)

Задаем путь для установки программы и нажимаем **Далее**

[безрамки|альт=Этап 3 установки ПО Light Stream](#)

Задаем имя папки в меню «Пуск» или щелкаем галочку снизу «Не создавать ярлыки» чтобы не создавать такую папку в меню Пуск и нажимаем **Установить**

[безрамки|альт=Этап 4 установки ПО Light Stream](#)

По завершению установки, программа попросит так же установить дополнительную библиотеку Microsoft .NET 6, необходимую для правильной работы Light Stream, нажимаем **Да** чтобы установить, или «Нет» если у вас уже установлен .NET 6, если вы не знаете установлен ли он у вас или нет, нажимайте **Да**

[безрамки|альт=Этап 5 установки ПО Light Stream](#)

Если у вас уже установлен .NET 6, то специальный установочник сообщит вам об этом и предложит либо «Исправить» либо «Удалить» эту библиотеку, в таком случае можно просто нажать **Заккрыть**

[безрамки|альт=Мастер установки Microsoft NET6 этап 1](#)

Если у вас не был установлен .NET 6 и вы нажали «Да» то откроется окно для установки .NET 6, нажимаем

**Установить**

[безрамки|альт=Мастер установки Microsoft NET6 этап 2](#)

В конце нажимаем **Заккрыть**

[безрамки|альт=Мастер установки Microsoft NET6 этап 3](#)

И еще раз нажимаем **Заккрыть** но уже в установочном файле Light Stream

[безрамки|альт=Этап 6 установки ПО Light Stream](#)

Всё! На этом установка Light Stream завершена, теперь можно приступить к запуску программы.

## Лицензия

Чтобы активировать лицензию необходимо запустить Light Stream и нас встретит приветственное окно «Добро пожаловать в Light Stream», справа в верхнем углу данного окна нужно нажать на **Лицензия**, откроется окно ввода лицензии

[безрамки|альт=Окно Добро пожаловать в Light Stream](#)

Откроется окно «Активация» с полем для ввода лицензии, или если лицензия уже была введена, здесь её можно посмотреть, а также деактивировать чтобы перенести ключ на другой компьютер, всего один ключ можно перенести 5 раз

[безрамки|альт=Окно Активация и поле для ввода ключа](#)

Вводим ключ в поле Лицензионный ключ и сразу производится активация программы. Если не активировать программу, то ее все равно можно использовать, создавать проекты, редактировать их, но будет несколько ограничений: нельзя отправлять Art-Net сигнал напрямую из программы, экспортированные анимации будут с пустыми данными и раз в несколько секунд рабочее пространство будет гаснуть в черный цвет

## Настройка производительности ПК

Для видеокарт NVIDIA можно установить более мощные настройки графики. Для этого необходимо открыть Панель управления NVIDIA и настроить необходимые параметры. Делаем ПКМ на рабочем столе в любом месте, во всплывающем меню выбираем Панель управления NVIDIA

[безрамки|альт=Открытие Панели управления NVIDIA через свойства на рабочем столе](#)

В открывшемся окне в разделе слева выбираем: Параметры 3D – Управление параметрами 3D, далее в разделе справа, переходим на вкладку «Программные настройки» и выбираем в списке программу Light Stream. Если Light Stream в списке отсутствует, нажимаем кнопку **Добавить**, откроется окно с выбором программы

[безрамки|альт=Панель управления NVIDIA 2](#)

Переходим в папку, куда была установлена программа, по умолчанию это C:\Program Files\Light Stream, затем выбираем LightStream.exe и нажимаем **Открыть**

[безрамки|альт=Поиск запускаемого файла Light Stream через панель управления NVIDIA](#)

Далее в списке находим строку режим управления электропитанием и выбираем значение «Предпочтителен режим максимальной производительности»

[безрамки|альт=Выбор режима электропитания для программы Light Stream в панели управления NVIDIA](#)

Затем нажимаем **Применить** снизу справа и закрываем данное окно настроек

Следующим пунктом для ноутбуков повысить производительность можно изменим параметры электропитания, идем в настройки

Параметры системы (сочетание клавиш: Win+I) – Система

[безрамки|альт=Параметры системы Windows](#)

Питание и спящий режим – (снизу) Дополнительные параметры питания

[безрамки|альт=Параметры системы Windows - Питание и спящий режим](#)

Перед нами открываются настройки электропитания. По умолчанию обычно выбранная схема «Сбалансированная», но мы можем переключить её на другую. Если у вас отображается схема «Высокая производительность», то просто выберите её, если такой схемы у вас нет, то можно её создать, для этого нажимаем на **Создание схемы управления питанием**

[безрамки|альт=Электропитание Windows](#)

Далее выбираем «Высокая производительность» и указываем название схемы как «Высокая производительность», нажимаем **Далее**

[безрамки|альт=Создание схемы электропитания высокая производительность 1](#)

И нажимаем **Создать**

[безрамки|альт=Создание схемы электропитания высокая производительность 6](#)

Затем выбираем данную схему, на этом всё, настройка закончена

[безрамки|альт=Создание схемы электропитания высокая производительность 7](#)

Если вам захочется удалить эту схему и вернуть настройки как было, то вам нужно выбрать сперва другую схему, например «Сбалансированная», а затем напротив «Высокая производительность» нажать на

**Настройка схемы электропитания**, откроются настройки данной схемы, и слева в нижнем углу можно нажать на **Удалить схему**

[безрамки|альт=Создание схемы электропитания высокая производительность 2](#)

Так же, если у вас в системном трее есть иконка батареи (если у вас ноутбук), можно кликнуть по ней и сдвинуть ползунок в правое значение «Производительность»

[безрамки|альт=Настройки производительности через системный трей](#)

На этом настройка производительности завершена



[Слайн нарисован!](#)

Слайн нарисован!

После создания слайна и его выделения его можно редактировать, можно тянуть за любой из углов квадрата выделения слайна и тем самым изменять его размер

[безрамки|альт=Масштабирование слайна](#)

По двойному клику на выделенном слайне можно войти в режим редактирования граней. То же самое можно сделать если нажать на инструмент. Редактировать слайн [безрамки|альт=Инструмент редактировать слайн на панели Маппинг](#) на панели инструментов на панели Маппинг. Так можно двигать грани в любую сторону по отдельности. Чтобы завершить редактирование необходимо нажать клавишу **Enter** либо выбрать какой-то другой инструмент на панели инструментов

[Вид редактирования слайна](#)

[Изменение одной из его точки](#)

Вид редактирования слайна

Изменение одной из его точки

Все приборы можно свободно перемещать в любое время по всему полю Маппинг. Для этого нужно потянуть в сторону и отпустить квадрат, расположенный в самом центре квадрата выделения или за любое место в данной области.

[безрамки|альт=Перемещение слайна в окне Маппинг](#)

Также все приборы можно свободно вращать, справа от квадрата выделения будет отображаться дополнительная информация, по умолчанию 0.00 градусов, если захватить данный квадрат и потянуть вверх или вниз и отпустить, то таким образом можно поворачивать слайн, по умолчанию поворот привязан к 15 градусам, эта привязка к градусам настраивается на панели инструментов на окне Маппинг кнопкой Привязка поворота [безрамки|альт=Инструмент привязка поворота на панели окна маппинг](#) которая включает/отключает привязку вращения. А в соседнем поле [безрамки|альт=Настройки привязки поворота 15 градусов](#) в котором указано значение в градусах, кратно которому будет осуществляться поворот

[безрамки|альт=Поворот слайна](#)

Создадим таким образом 6 прямых линий. Чтобы нарисовать прямую линию нужно во время рисования держать зажатым клавишу Shift и стараться придерживаться необходимой прямой линии

[безрамки|альт=Быстрый старт. Нарисованные прямые линии](#)

## Добавление устройств системы управления

## Добавление Converter в проект

Перейдём на вкладку Приборы, которая располагается рядом с вкладкой Композиции Данное окно разделено на 2 области. В верхней области располагаются все добавленные устройства, а в нижней также все приборы, созданные на панели Маппинг. Размер областей, как и размер всех окон можно изменять и настраивать под себя

[безрамки|альт=Окно Приборы](#)

По умолчанию при создании нового проекта, в нём всегда также создается и одно устройство Light Stream Player, при необходимости в проект можно добавить сразу несколько Light Stream Player, делается это через меню Добавить устройство – Light Stream – Player Чтобы создать новое устройство необходимо нажать кнопку Добавить устройство (плюсик в левом нижнем углу) – Light Stream – Converter б, в данном случае б это количество портов у физического устройства

[безрамки|альт=Окно Приборы. Кнопка Создать Converter](#)

После чего в проекте создается новый Light Stream Converter

[безрамки|альт=Окно Приборы. Созданный Converter](#)

## Патчинг

Произведем патчинг приборов, для этого нужно перенести по очереди приборы из списка снизу, внутрь портов устройства из области сверху. Для этого выделяем первый Spline001 – это сплайн, который мы нарисовали первым на поле Маппинг и просто переносим его внутрь Порт 1, таким образом производится патчинг. Сделаем так с каждым из 6 сплайнов, расставив их каждый в нужном месте. Нам нужно чтобы в Порт 1 оказались Spline001 и Spline002, в Порт 2 Spline003 и Spline004, в Порт 3 Spline005 и Spline006

[безрамки|альт=Патчинг приборов в Converter на панели Приборы 1](#) [безрамки|альт=Патчинг приборов в Converter на панели Приборы 2](#)

Выделенный сплайн на панели Приборы так же выделяется и на панели Маппинг, таким образом становится проще ориентироваться в проекте

[безрамки|альт=Патчинг приборов в Converter на панели Приборы 3](#)

Теперь перейдём к настройкам самого Light Stream Converter, для этого выберем его в списке на панели Приборы (на скриншоте я уменьшил панель Приборы и увеличил окно Свойства, потянув за рамку между этими двумя окнами) чтобы все нужные мне настройки поместились на экран В поле IP адрес зададим нужный адрес для Light Stream Converter, в моем случае 192.168.0.100 поскольку мой Light Stream Converter настроен именно под этот адрес

[безрамки|альт=Параметры Converter выбранного в окне Приборы](#)

## Лейауты и эффекты

### Лейауты

Лейауты это задаваемые области (макеты) для размещения в них эффектов, они имеют произвольные размеры (Кроме основного лейаута, он является главным и задает всю рабочую область поля Маппинг), и нужны для того чтобы на разные приборы и разные части проекта можно было устанавливать разные эффекты в рамках одной композиции. В проекте может быть любое количество лейаутов. Внутри одного лейаута может быть размещено любое количество эффектов. Лейауты создаются сразу для всего проекта и переключаются между всеми старыми и новыми композициями в рамках одного проекта. Дальше создадим новый Лейаут, для этого нужно выбрать инструмент Создание лейаута Создадим его таким образом, чтобы он охватил собой только 2 нижние линии, представим, что эти приборы будут располагаться в другом месте нашего проекта, и на них будет играть другая анимация

[безрамки|альт=Кнопка Создание лейаута на панели инструментов окна Маппинг](#)

Создание Лейаута происходит путем рисования прямоугольника. Выбираем инструмент, делаем первый клик по полю Маппинг в одном месте, отводим мышь и делаем второй клик в другом месте. Лейаут создается после второго клика

[Делаем первый клик в окне Маппинг](#)

[Отводим мышь в сторонуСозданный лейаут и делаем второй клик](#)

Делаем первый клик в окне Маппинг      Отводим мышь в сторонуСозданный лейаут и делаем второй клик

Создаем первый новый лейаут так, чтобы он охватил собой только 2 нижние линии (как на картинке ниже), представим, что эти приборы будут располагаться в другом месте проекта, и на них будет играть другая анимация. Если вы ошиблись при создании лейаута, то вы можете переместить его, потянув за оранжевый треугольник либо же изменить его размеры потянув за один из углов. Если вы кликнули мимо и выделение лейаута слетело, то вам нужно выделить его на панели Таймлайн, и вы снова сможете редактировать лейаут. И мы видим, что лейаут создается не только на панели Маппинг, но и сразу же он попадает на панель Таймлайн, там внутрь его мы сможем размещать эффекты.

[безрамки](#)

И так же создадим второй Лейаут, чтобы он уже охватил 4 верхние линии, новый лейаут так же автоматически попадает на панель Таймлайн.

[безрамки|альт=Второй нарисованный лейаут в окне Маппинг](#)

## Эффекты

Теперь добавим наш первый эффект в проект. Эффект сразу добавляется на панель маппинг, а также на панель таймлайн, в текущий выбранный лейаут. Выбранный лейаут, тот, который выделен в данный момент на таймлайн. Выбранный лейаут выделен более светлой заливкой как на примере ниже. Выделим Main layout.

[безрамки|альт=Выбранный лейаут в окне Таймлайн](#)

Чтобы добавить эффект нужно открыть окно с эффектами, открывается оно по кнопке на панели Таймлайн.

[безрамки|альт=Кнопка открытия окна Эффекты на панели инструментов окна Таймлайн](#) Эффекты

[безрамки|альт=Окно эффектов](#)

Выбираем любой понравившийся эффект и кликаем по нему дважды, либо по самому центру на плюсик.

[безрамки|альт=Добавление эффекта](#)

Эффект добавляется в Main layout, поскольку мы его выделили, затем перенесем эффект из Main layout в Layout002, для этого просто берем и перетаскиваем его в новое место.

[600px|безрамки|альт=Добавленный эффект на таймлайне в основном лейауте](#)

И сразу удаляем стандартный эффект Атом 3D из Main layout, поскольку он нам не нужен, и с ним не будет видно эффекты в других лейаутах, так как он их перекрывает. Чтобы удалить какой-либо эффект, нужно выделить его и нажать клавишу Delete.

[600px|безрамки|альт=Удаление стандартного эффекта Атом 3D и перенос эффекта Rainbow в другой лейаут](#)

Добавим эффект на другой лейаут – Layout001. Теперь выделим этот лейаут заранее на панели Таймлайн, чтобы добавляемый эффект, автоматически добавился именно в него. Выберем какой-нибудь другой эффект и добавим его. Эффект сразу должен попасть внутрь Layout001. Если эффект добавился в какой-то другой лейаут, то можно его вручную перенести в нужный нам лейаут Layout001, таким же способом как мы сделали это выше.

[600px|безрамки|альт=Добавление эффекта Neon Bars в Layout001](#)

Таким образом мы создали эффекты внутри Composition001. Далее попробуем по аналогии добавить эффекты в другие композиции. Закроем окно Эффекты, перейдем на панель Композиции и выберем Composition002.

[безрамки|альт=Окно композиции](#)

Снова откроем панель Эффекты, и добавим в композицию любой эффект. Если вы не выбирали никакой лейаут на панели Таймлайн, то по умолчанию эффект добавляется в Main layout. Если был выделен какой-то конкретный лейаут, эффект добавится в него. Оставим добавленный эффект в этот раз внутри Main layout

[безрамки|альт=Добавленный эффект в Compositon002](#)

По аналогии с двумя предыдущими пунктами добавим эффекты и в другие композиции. Эффекты можно размещать в любых лейаутах. У меня получились следующие композиции с различными эффектами внутри них.

[безрамки|альт=Собранные композиции в окне Композиции](#)

## Экспорт композиций в cue файлы

После окончания создания всех композиций произведем экспорт композиций в \*.cue файлы. Перейдём на вкладку Экспорт. Здесь отображаются все те же композиции, но представленные в виде списка, галочки слева означают что данные композиции будут экспортироваться в \*.cue файлы.

[450px|безрамки|альт=Окно Экспорт](#)

Нажмем кнопку Открыть и выберем папку, куда будут экспортироваться наши композиции в поле Путь. GIF превью оставим как есть, и нажмем кнопку Старт. Начнется просчет анимаций, слева в окошке начнет отображаться их превью, превью так же будет использоваться и на Light Stream Player

[450px|безрамки|альт=Окно Экспорт в момент конвертации анимаций](#)

Экспорт занимает какое-то время, чем сложнее проект – тем дольше, но в целом обычно ждать нужно не долго. В конце экспорта просто перестанет проигрываться предпросмотр анимации. На этом экспорт композиции из Light Stream в \*.cue файлы завершен

## Экспорт настроек из Light Stream в Light Stream Player

Произведем экспорт настроек Light Stream Converter, который ранее был добавлен в проект, в Light Stream Player Для этого нужно открыть панель Приборы и выбрать на ней Light Stream Player

[безрамки|альт=Окно Приборы и выбранный Player](#)

Снизу у выбранного устройства Player будут отображаться параметры, зададим настройки следующим образом IP адрес 192.168.0.200, такой адрес я указываю поскольку мой Light Stream Player настроен именно на него В поля Имя пользователя и Пароль впишем administrator / administrator это данные доступа к Light Stream Player по умолчанию, их я не изменял Затем нажимаем кнопку Отправить, открывается окно с предупреждением что дальше вселенные и устройства будут отправлены на Light Stream Player. Снова нажимаем Отправить. Если все указано правильно и устройство Light Stream Player было подключен к компьютеру, то высветится окно с успешной отправкой данных.

[Нажимаем отправить](#)

[Нажимаем Ок](#)

Нажимаем отправить      Нажимаем Ок

Если выскочила ошибка, то нужно перепроверить заданные параметры или подключение Light Stream Player к компьютеру, а также его настройки.



## Импорт анимаций в Light Stream Player

Далее, чтобы импортировать файлы \*.cue на Light Stream Player, открываем браузер и вводим в адресной строке адрес нашего Player. В моем случае 192.168.0.200 Загружается страница входа в интерфейс Player. Если окажется что у вас выбран какой-либо другой язык, можно нажать на глобус и изменить его на Русский. Затем, вводим данные доступа по умолчанию administrator / administrator *Предполагается, что Light Stream Player на данном этапе уже настроен и на него загружена лицензия. Подробнее об этом можно узнать в Руководстве пользователя Light Stream Player*

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 1](#)

При открытии Player, мы можем попасть как в меню Анимаций, так и в меню Расписание, в зависимости от того, в каком режиме сейчас работает Player.

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 2](#)

Если в меню будет выбрано «Расписание», то в меню кликаем на **Анимации** И попадаем в раздел с анимациями, сверху слева нажимаем кнопку Загрузить анимации

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 3 Раздел Анимации](#)

Открывается окно, предлагающее выбрать анимации, нажимаем на скрепку

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 4 Раздел Анимации. Окно Загрузить анимации](#)

И выбираем нужные файлы, которые мы экспортировали ранее

[600px|безрамки](#)

Выбранные файлы станут отображаться в окне Загрузить анимации, нажимаем кнопку Загрузить и происходит загрузка анимаций

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 5 Выбор анимаций](#)

В конце загрузки анимаций, окно Загрузить анимации автоматически закрывается, и все загруженные анимации (cue файлы) станут отображаться в виде анимаций в меню Анимации на Player. На этом экспорт анимаций завершен

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 6 Загруженные анимации](#)

Также, можно перейти в Настройки – Вселенные и конвертеры и здесь будут отображаться вселенные и устройства, в нашем случае один Light Stream Converter, который мы экспортировали из Light Stream

[600px|безрамки|альт=Интерфейс Player 7 Раздел Вселенные и конвертеры](#)